

Aksesuarlar (3 Fazlı Koruyucu HWUA/DPB71CM48)

Güç durumunu saptar ve ilgili koruma eylemini gerçekleştirir. Kompresörü zarar görmekten korur. Anormal güç besleme koşullarını otomatik olarak fark eder ve bunları yine otomatik olarak düzeltir.

Mükemmel güvenilirlik Koruyucu, tüm sistemi güç kaynağı sorunlarından korur ve düzeltme sonrası otomatik olarak tekrar çalıştırır.

Düşük güç tüketimi

Dijital güç ölçer minimum enerji tüketir. Voltaj devresi: 2W/10VA 'dan daha düşük Akım devresi: 2,5VA 'dan daha düşük

Göstergeler ve kurulum

Dijital güç ölçer üretimden sonra test edilir, böylece hemen hizmete sokulabilir ve sahada kullanılabilir. LED göstergeleri ve kurulum şemaları soldaki resimde gösterilmektedir



Teknik Özellikler

Model	Aşırı/düşük voltaj fonksiyonlu			Aşırı/düşük voltaj fonksiyonsuz	
	HWUA	DPA53CM23	HWUA	DPB71CM48	DPA51CM44
Güç Kaynağı (V-N-Hz)	220-480V-3N 50/60Hz	208-480V-3N 50/60Hz	220-480V-3N 50/60Hz	380-480V-3N 50/60Hz	208-480V-3N 50/60Hz
Sıcaklık Aralığı	-20°C-50°C	50Hz-20°C-60°C 60Hz-20°C-50°C	-20°C-50°C	-20°C-50°C	50Hz -20°C -60°C 60Hz -20°C-50°C
Normianal çalışma gücü	2,9 VA	7 VA	2,9 VA	13 VA	13 VA
Aşırı voltaj	%12	%12	%18	%18	/
Düşük voltaj	%-12	%-12	%-12	%-12	
Faz dengesizliği	%8	/	%8	%8	
Boyutlar (WxHxD)(mm)	90x69x35	81x67.2x17.5	90x69x35	81x67x35	81x67.2x17.5